

# 4ch PRE-MAIN AMPLIFIER



デジタル4CHプリメインアンプ DA-X4



高音質・多機能で  
さまざまなロケーションに対応。

**JOYSOUND** × **UGA**

# さまざまな空間に適した音響をこの1台で実現

## 120W出力、4チャンネル・高性能デジタルエコー搭載の多機能アンプ

[正面]



[背面]



[正面隠し扉内]



各入力ボリュームがフロント面で調整できます



### デジタル4CHプリメインアンプ DA-X4

外形寸法	420(幅)×147(高さ)×350(奥行)mm
重量	約16.6kg
消費電力	240W
実用最大出力	120W×4 (8Ω EIAJ)
外部入力	6系統
マイク入力	6系統
出力	映像出力、プリアウト、録音出力、サブウーハー出力
エフェクター入出力	1系統
音量調節	ミュージックマスター、マイクマスター、エコー量、スピーカー出力(各出力独立調整)、外部2録音出力
ファンクション切換	自動+手動
表示	LCDドット表示
音質調節	ミュージック(高・中・低)、マイク(高・中・低)
エコー	6種類(ポップス・バラード・演歌・プロ・ロック・レトロ)
電源コンセント	連動:2、非連動:1
その他	マイクスルー出力、赤外線リモコン制御

### ● 120W出力のアンプを4機搭載(4チャンネル出力)

4チャンネル(スピーカー出力)それぞれ、独立した制御が可能なので、空間に適したお好みの音量調節ができます。ステレオ・モノラル切換にも対応。

### ● 入力6系統対応(オートファンクション機能・手動切換対応)

JOYSOUNDコマンドによるコイン信号(PLAY信号)に対応したオートファンクション切換もできます。(UGAコマンドでは演奏時映像出力で通常ファンクション切換が可能)

### ● マイク6本を同時使用が可能な入力端子

### ● 赤外線リモコンでの遠隔操作

音量、エコー量、エコー選択、ファンクション切換(音声+映像・音声・映像切換)ができます。

### ● 高性能デジタルエコー

4種類プリセット、設定により6種類から選択できます。

### ● 異常検知による保護回路動作機能搭載

(自動復帰対応、LCDにエラー表示)

### ● マイクスルー出力機能

### ● ボリュームの最大を制限するストッパー機構対応

### ● 録音出力のバランス(マイク⇄ミュージック)、レベル調整搭載

**安全に関するご注意**  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。カタログに掲載の製品は、十分な技術・技能を有する専門業者が据付け・取付けを行なうことを前提に販売されているものです。据付け・取付けは必ず販売店または工事専門業者にご依頼ください。なお、当社以外が行った据付け・取付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷につきましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

**愛情点検**  
このような症状はありませんか?  
●スイッチも入れても画像や音が出ない。  
●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。  
●異常な臭いや音がする。  
●水や異物が入った。  
→ 電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止して下さい。  
故障や事故防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談下さい。

### ● お問い合わせ

#### ■製品のご案内

<http://joysoundxuga.com>

#### ■コンテンツのご案内

JOYSOUND... <http://joysound.com>  
UGA ..... <http://utauga.jp>

●掲載されている製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。●写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。●製品に搭載されているソフト・情報の一部の使用許諾及び所有権は(株)エクシングに帰属します。●掲載されている写真を無断で転載することを禁じます。●掲載の内容は2012年2月時点のものです。●お店などでカラオケにより音楽を利用する場合はあらかじめ社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等、著作権管理事業者または著作権者の許諾を得る必要があります。

株式会社エクシング 【東京本社】〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館 TEL.03-6848-5001(代表) FAX.03-6848-5009